

Kat. nr 885415 - 885417

## Instrukcja obsługi

### Szafka na klucze z zamkiem elektronicznym



## Ogólne ostrzeżenia:

Każde naciśnięcie klawiatury wywołuje sygnał dźwiękowy oraz zaświecenie żółtej diody LED. Czasowy interwał pomiędzy wciskaniem poszczególnych przycisków nie może przekroczyć 20 sekund!

### 1. Otwarcie sejf po otrzymaniu od dostawcy

- 1.1. Należy usunąć pokrywę z zamku służącą do otwierania awaryjnego
- 1.2. Wsunąć w zamek klucz awaryjny i obrócić go w prawo
- 1.3. Następnie poprzez obrócenie klamki obrotowej w prawo otworzyć sejf
- 1.4. Przekręcić klucz awaryjny do pozycji wyjściowej w lewo
- 1.5. Na wewnętrznej stronie drzwi otworzyć komorę na baterie
- 1.6. Włożyć baterie 4 szt. x 105 V, typ AA. **Podczas wkładania baterii zwrócić uwagę na poprawność ułożenia pó!**

### 2. Zaprogramowanie nowego kodu

- 2.1. Otworzyć sejf sposobem opisanym w punkcie 1
- 2.2. Wcisnąć czerwony przycisk na wewnętrznej stronie drzwi.
- 2.3. Zabrzmią dwa sygnały dźwiękowe i zaświeci się żółta dioda LED. Pozostaje 20 sekund do rozpoczęcia programowania
- 2.4. Wprowadzić osobistą kombinację cyfr (min. 3 cyfry, maks. 8 cyfr) i zatwierdzić zakończenie programowania poprzez wciśnięcie przycisku "START".
- 2.5. Zabrzmią dwa sygnały dźwiękowe i zgaśnie żółta dioda LED.
- 2.6. Programowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

**Nie stosować kodu składającego się z kombinacji cyfr stworzonych z Waszej daty narodzenia itp.**

**Nie pozostawiać klucza do otwierania awaryjnego w sejfie!!!**

### 3. Otwieranie sejf

- 3.1. Wprowadzić aktualny kod i zatwierdzić go wciśnięciem przycisku "START"
- 3.2. Zielona dioda świeci się i pozostaje 5 sekund na otwarcie sejf przy pomocy obrotowej klamki
- 3.3. Przekręcić mechanizm obrotowy w prawo i otworzyć sejf

### 4. Czas blokowania w przypadku wprowadzenia błędnego kodu

- 4.1. Po każdym wprowadzeniu błędnego kodu zabrzmią 3 sygnały i zaświeci się żółta dioda LED

Pozostają jeszcze dwie możliwości do wprowadzenia poprawnego kodu.

W przypadku 3-krotnego wprowadzenia nieprawidłowego kodu zamek zablokuje się na 20 sekund.

W tym czasie zamek nie reaguje na żadne wprowadzanie!

### 5. Mechaniczne otwieranie awaryjne

W przypadku, kiedy kod został zapomniany lub baterie są na wyczerpaniu należy zastosować poniższy sposób postępowania:

- 5.1. Usunąć pokrywę z zamku otwierania awaryjnego
- 5.2. Wsunąć do zamku klucz awaryjny i przekręcić do w prawo
- 5.3. Następnie otworzyć sejf przez p[przekręcenie klamki obrotowej w prawo

### 6. Wymiana baterii

- 6.1. Usunąć pokrywę z komory baterii na wewnętrznej stronie drzwi
  - 6.2. Włożyć 4 sztuki baterii 1,5 V typu AA z akcentem na poprawną polaryzację!
- Włożyć 4 sztuki baterii 1,5 V typu AA, uwaga na poprawną polaryzację !

**Stosować tylko jakościowo dobre baterie alkaiczne!!!**